

FICHA TÉCNICA SPD-1

Características

- Entradas CC Triplas; Troca a quente
- Suporta baterias inteligentes e não inteligentes
- Exibe dados de telemetria da bateria
- Mede o consumo total de energia
- Chaves de alternância de bloqueio
- Carcaça metálica
- Tela colorida de 1,1"
- Suportes roscados duplos de 1/4"
- Clipe de montagem reversível
- Faixa operacional sugerida 12V-18V
- Porta USB 5V2A Tipo A de fácil acesso
- 6 Saídas não regulamentadas

Especificações

Tipo de energia	CC
Entradas	2x TA4f
1x USB-C 12V	
Resultados	2x Push de 4 pinos (5A no total)
4x PUSH de 4 pinos (5A no total)	
1x USB-A (5V 2A)	
Faixa de tensão operacional	12V~18V
Aviso de baixa tensão	9V ~ 12V
Corte de sobretensão	18V
Corte de subtensão	7V
Material Construído	Alumínio
Mostrar	Tela colorida TFT de 1,1"
Opções de montagem	2x 1/4" 20 Roscas
1x Clipe Removível	
Dimensões	36*89*64mm
1,4*3,5*2,5 polegadas	
Peso	159g/5,6 onças

Descrição do Produto

VISOR DE TELEMETRIA DE BATERIA INTELIGENTE

O dispositivo exibe dados de telemetria da bateria para monitorar o uso de energia. Monitorar a energia no set é crucial para manter a produção funcionando sem problemas. Com o SPD-1, você pode monitorar facilmente o uso de energia, garantindo que nunca ficará sem energia na hora errada.

A tela colorida de 1,1" do SPD-1 fornece todas as informações que você precisa, como consumo total de energia, temperaturas da bateria, voltagem, vida útil da bateria e contagem do ciclo da bateria.



PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO

As saídas serão cortadas automaticamente se uma bateria acima de 18V for conectada ao SPD-1. Isso protege sua bolsa de som contra danos causados por picos de tensão e baterias com defeito.

CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DUPLA

Apresentando seis saídas Push Power não regulamentadas de 4 pinos (compatíveis com Hirose), você pode alimentar vários dispositivos simultaneamente. As seis saídas são divididas em dois grupos de circuitos de alimentação para que você possa ligar/desligar dispositivos auxiliares sem precisar desligar seus dispositivos primários. E a faixa operacional de 12V-18V garante que funcionará com uma ampla gama de dispositivos.

CHAVES DE BLOQUEIO

Os interruptores de bloqueio tornam fácil e seguro ligar e desligar seus dispositivos e ajudam a evitar desligamentos acidentais.

MUITAS OPÇÕES DE MONTAGEM

O SPD-1 também possui suportes roscados duplos de 1/4", permitindo montar o dispositivo em qualquer posição com segurança. O clipe de montagem reversível facilita a alteração da orientação do dispositivo conforme necessário.

AMPLA COMPATIBILIDADE

O SPD-1 é compatível com o seguinte*:

Kit de montagem Lectrosystems SREXT SR, DSR4EXT, DCR822

MiPro MR-90SC Dispositivos de som

Sony UWP-D

633, 664, 688, dispositivos de som da série 8

Adaptador A10-RX A-TA3, A10 - Dispositivos de som RX A-XLR

Adaptador A10-RX A-TA3,

dispositivos de som A10-RX A-XLR MX-HIROSE Trenó de entrada DC

Wiscom MCR54 Placa final

Zaxcom Deva 24

Zaxcom Nova, Nova 2

Zoom F4

Zoom F8, F8n, F8n Po

E muitos mais dispositivos...