



Andar Térreo

LEGENDA

	PAINEL EMBUTIDO NA PAREDE Keystone RJ-45 Rede/Telefonia
	TUBULAÇÃO OU CANALETA QUE DESCE
	ELETRODUTO DE AÇO GAL EXCLUSIVO PARA TELEFONIA - Sobre a terra 3"
	ELETRODUTO APARENTE DE AÇO GALVANIZADO 1"
	ELETRODUTO APARENTE DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"
	ELETRODUTO APARENTE DE AÇO GALVANIZADO 2"
	ELETRODUTO APARENTE DE AÇO GALVANIZADO 3"
	ELETROCALHA LISA DE 100x50 mm
	ELETROCALHA LISA DE 150x50 mm

Importante: Materiais de rede a serem utilizados
FURUKAWA

01 - GARANTIA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO LÓGICA DE 10 ANOS

ADVERTÊNCIA

- A: O instalador da rede lógica deverá ser certificado pelo fabricante para aquisição dos produtos e acessórios para que o mesmo seja capaz de emitir o certificado de garantia estendida pelo fabricante de no mínimo 10 anos.
- B: Portanto, o instalador é o único autorizado a adquirir todos os componentes diretamente do fabricante, sendo esse o requisito essencial para a emissão da garantia
- C: Instalação física seguir padrão ABNT – NBR 14565 – (Cabeamento estruturado); define as premissas básicas para instalações e ABNT – NBR 16415 – (Infra-estrutura); define as premissas básicas para caminhos e espaços para o sistema de cabeamento estruturado

02 - ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DE Ø1" (GALVANIZADO).

03 - TODOS OS EQUIPAMENTOS (CABOS, PACTH PANEL, TOMADAS) DO CABEAMENTO ESTRUTURADO SÃO DE CATEGORIA 6 LSZH COM CERTIFICAÇÕES ETL Verified, ETL 6 conexões, Anatel e NORMA MÍNIMA ANSI/TIA-568.2-D.

04 - O RACK E A BARRA DE TERRA DO QUADRO ELÉTRICO DEVERÃO SER INTERLIGADOS COM CABOS DE 16mm²-750V ATRAVÉS DA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO

05 - A FIM DE EVITAR INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS DEVERÁ HAVER SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CIRCUITOS ELÉTRICOS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO QUE CAMINHAM PARALELAMENTE.

06 - OS CABOS INSTALADOS NA VERTICAL DEVERÃO SER AMARRADOS E FIXADOS NA ELETROCALHA, COM NO MÍNIMO DUAS AMARRAÇÕES POR VÃO DE SUBIDA E ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS.

07 - TODAS AS IMPRESSORAS DEVERÃO POSSUIR PONTO DE CONEXÃO DE REDE ATRAVÉS DE CONDULETES INSTALADOS NAS PAREDES

08 - INTERCONECTAR O RACK, ELETROCALHAS E ELETRODUTOS NA MESMA MALHA DE ATERRAMENTO - UTILIZAR CABO 16 MM2 E PONTO ESPECIFICO DE TERRA DO QUADRO ELÉTRICO.

09 -UTILIZAR SAIDA LATERAL APROPRIADA PARA CONEXÃO DAS ELETROCALHAS E ELETRODUTOS

10 - ELETROCALHA PERFURA SEM TAMPA - UTILIZAR TAMPAS SOMENTE NA DESCIDA

11- DEIXAR SOBRA DE CABO DE 3 METROS ABAIXO DO RACK

00 / EMISSÃO INICIAL			
REV. / DESCRIÇÃO		/ RESPONSÁVEL / DATA	
		PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL, SUDETE I DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LOGÍSTICA SERVIÇO DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	
OBJETO:		ÁREA-APS:	
APS GUARULHOS			
ENDEREÇO:			
AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELHO BRANCO, 930, GUARULHOS/SP			
EQUIPE TÉCNICA:		ESTAGIÁRIOS:	
ALEX PINTO			
ESCALA:		PRONAL:	
INDICADA			
DATA:		04/04	
OUT/2023			
ASSUNTO:			
REDE DETALHES DE INSTALAÇÃO A CONSTRUIR			