

MEMORIAL DESCRITIVO

Modelo: FA-9600

O FA-9600 é um conversor ascendente, um conversor descendente, um conversor cruzado e um conversor de proporção de aspecto. É um sincronizador de quadros, um corretor de cores, um otimizador automático de vídeo. Faz SD. Faz todos os sabores populares de HD. Faz versões analógicas e digitais de ambos. Opcionalmente, pode lidar com sinais de vídeo óptico e funcionar como conversor de taxa de quadros e gerador de logotipo, entre outras possibilidades. E/S de componente analógico HD/SD com Y/C é uma opção futura. Para integração perfeita em suas instalações, o processador de sinal FA-9600 pode ser monitorado e controlado pela web. Oferece 16 canais síncronos/assíncronos de áudio incorporado, 8 canais de AES/EBU e 4 canais de áudio analógico, totalizando 28 sinais de entrada e 28 sinais de saída. (Esse é o total possível em HD. *Em SD, apenas áudio síncrono é suportado, podendo haver no máximo 16 canais de entrada e 12 canais de saída.*)

