

amaran

Ficha de dados

Amaran F21x



Principais características

- Saída de 100W
- Tapete LED flexível bicolor 2x1'
- Temperatura de cor de 2500-7500K
- CRI: 95+, TLCI: 98+, CQS: 96+
- SSI (tungstênio): 81+, SSI (D56): 72+
- Escurecimento contínuo de 0 a 100%
- Tapete LED ultraleve
- Controle do aplicativo Sidus Link para smartphones e tablets
- Controle DMX com cabo adaptador de entrada e saída USB-C para DMX512 de 5 pinos, disponível separadamente
- 9 Efeitos de iluminação integrados, incluindo paparazzi, relâmpagos, TV, vela, fogo, estroboscópio, explosão, lâmpada com defeito, pulsante
- Fonte de alimentação CA multivoltagem de fácil montagem com suporte de bateria V-Mount incluído
- Várias soluções de alimentação DC: 14,4 V/26/28,8 V/48 V (XLR de 3 pinos)
- Estojo de transporte macio

Público Alvo

O amaran F21x é ideal para criadores de conteúdo, cineastas independentes e cinegrafistas que precisam de um solução de iluminação versátil e literalmente flexível. O painel flexível Bi-color oferece aos usuários controle total sobre a saída e podem facilmente adicionar um toque profissional a sua cena.

O design natural da luz flexível resulta em uma fonte de tamanho médio com ampla área de superfície para uma luz naturalmente suave, enquanto ainda produz intensidade suficiente para impactar a cena. Os usuários que desejam um chipset de 100 W em um formato tradicional de 2' x 1', mas ainda precisa de saída, não precisa procurar mais do que o F21x.

Os usuários que precisam de um design compacto e portátil irão apreciar o único multi-voltagem V ou montagem Gold a placa da bateria que permite a saída total. E quando combinado com o cabo de cabeça longa e acessório de lanterna opcional, os usuários podem estender o acessório como uma luz de acompanhamento portátil e móvel.

Como uma luz de tecido ultraleve e ultrafina, a F21x é compatível com uma ampla variedade de casos de uso e se destaca em viagens em movimento e espaços apertados. E como uma luz simples e suave que pode dobrar de forma compacta, é a luz chave de close-up perfeita.

Especificações

Tipo de item	1x luz flexível led	Temperatura de cor:	2500 a 7500K	Tipo de placa de bateria:	1x montagem em V (embutido)
Modificador de luz incluído	1x Softbox com grade removível	Modos de cores	Luz do dia, tungstênio	Bateria:	1x recarregável, 14,4 a 28,8 VCC (não incluído)
Estojo de armazenamento incluído	1x Case	Padrão de precisão de cores		Potência de entrada CA:	100 a 240 VCA, 50/60 Hz
Fotometria		CRI	95 a 5600K	Potência de entrada CC:	48 VCC a 2,5 A
3200K:	298 fc/3208 Lux a 3,3'/1 m	TLCI	98 a 5600K	Consumo de energia:	120W
5600K:	340 fc/3670 Lux a 3,3'/1 m	CQS	96 a 5600K	Montagem de luminária:	1x receptor de 5/8"
		SSI	81 a 5600K		

Descrição do Produto

O led flexível bicolor F21x da amaran é um tapete LED bicolor poderoso, versátil e flexível que mede 2x1'. Ele oferece excelente saída de luz e reprodução de cores adequadas para uma variedade de usuários, desde cineastas a videomakers, criadores de conteúdo e fotógrafos. Fornecendo 100 W de potência, o chipset bicolor de alta saída deste aparelho ultraleve pode ser ajustado de 2.500 K a 7.500 K e possui nove efeitos de iluminação personalizáveis. Possui pontuações estelares de CRI e TLCI de 95+ e 98+ e escurecimento contínuo de 0 a 100%. Uma estrutura em X dobrável incluída estica o tapete até um painel rígido que pode ser conectado diretamente a uma cabeça de suporte em C usando o adaptador reto Baby Pin ou em qualquer suporte de luz padrão com o Baby Pin de ângulo reto incluído e montagem de suporte inclinável. A softbox dobrável incluída tem dois pontos fortes de difusão e uma grade de tecido que usa um tecido de velcro integrado para transformar instantaneamente este tapete flexível em uma luz suave ultrafina que adicionará uma luz suave lindamente controlada a uma cena.

A caixa de controle é uma fonte de alimentação CA multivoltagem que também possui uma placa de bateria V-Mount para uso com baterias compatíveis de 14,4 V, 26 V ou 28,8 V. A saída total pode ser alcançada ao usar a fonte de alimentação CA. O uso de baterias permite que o F21x seja usado com meia potência ou potência total, dependendo da carga da bateria.

O aplicativo gratuito Sidus Link possibilita a utilização de ferramentas exclusivas dos ecossistemas Aputure e Amaran, como Source Match, Color Picker e Custom FX. O F21x também pode ser controlado usando DMX com um cabo adaptador de entrada e saída USB-C para DMX512 de 5 pinos disponível separadamente, adicionando controle de nível profissional a uma unidade individual ou grupos de luzes. O amaran F21x é ideal para videomakers que precisam de uma solução de iluminação versátil e literalmente flexível. O painel flexível bicolor oferece aos usuários força e controle incomparáveis em uma ampla e expandida gama CCT para combinar com uma variedade de ambientes de luz branca.