

MEMORIAL DESCRITIVO - Controlador remoto profissional Sony RM-IP500/1 para câmeras Sony PTZ

O controle remoto profissional Sony RM-IP500/1 para câmeras Sony PTZ selecionadas fornece controle de câmeras Sony BRC-X1000/1, BRC-H800/1, BRC-H900 e SRG-360SHE PTZ. Esta unidade compacta incorpora um joystick para controle de panorâmica, inclinação e zoom e tem a capacidade de controlar até 100 câmeras separadas por IP. Além do joystick, o controlador possui botões e botões de controle dedicados que permitem ignorar os sistemas de menu da câmera para acessar funções usadas com frequência. O controlador também incorpora muitas funções de "pintura" que permitem ajustar a aparência de suas câmeras a partir de um ponto central. O endereçamento IP automático e a numeração de câmeras tornam a conexão à rede tão simples quanto conectar um cabo Ethernet à câmera. O RM-IP500/1 armazena até 100 predefinições, possui um indicador de sinalização e oferece controles discretos de zoom, foco e íris, além do joystick.

Endereçamento IP e numeração de câmeras

O RM-IP500/1 gerencia automaticamente o endereçamento de cada câmera conectada, bem como atribui um número de câmera. Isso acelera a configuração e o controle das câmeras na sua rede.

O controlador suporta até 100 câmeras das séries BRC ou SRG, permitindo o controle de panorâmica, inclinação, zoom e outras funções, através de uma rede IP.

Dependendo da especificação e da versão do firmware, o IP500/1 pode armazenar até 100 predefinições de ângulos e configurações de câmera.

O teclado numérico integrado acelera a troca de controle entre câmeras.

Inclui modos Normal Tally/On-Air Tally/Contato.

Use o controlador para ajustar individualmente as configurações da câmera, incluindo níveis de preto, equilíbrio de branco, cancelamento de cintilação, nível de detalhe, ponto de joelho, nível de exposição automática, íris, ganho e velocidade do obturador, tudo sem a necessidade de acessar o sistema de menu de cada câmera.

Número de câmeras suportadas	100 canais
	1x RJ45 (RS-422, VISCA)
E/S de controle	1x RJ45 (LAN)
	Botão
	Joystick
	Botão
Controles	Rocker
Suporte PoE	Não
Consumo de energia	2,4 W
Suporte para bloqueio de segurança	Não
Dimensões	12,05 x 8,82 x 6,27" / 30,6 x 22,4 x 15,93 cm
Peso	5,3 libras/2,4 kg

