



Impressora multifuncional HP LaserJet

LaserJet Enterprise MFP M527

Conclua as tarefas mais rápido e ajudar a proteger contra ameaças com vários níveis de segurança do dispositivo. ¹⁰

Conclua tarefas mais rapidamente com uma MFP que inicia imediatamente e ajuda a economizar energia. A segurança do dispositivo ajuda a proteger contra ameaças. Os cartuchos de toner originais HP com JetIntelligence e esta impressora produzem páginas de alta qualidade. ²



Impressora multifuncional HP LaserJet Enterprise M527dn



Impressora multifuncional HP LaserJet Enterprise M527f



Impressora multifuncional HP LaserJet Enterprise Flow M527z



Impressora multifuncional HP LaserJet Enterprise Flow M527por

Acelere seu trabalho e use menos energia

- Não espere pelos documentos. Imprima sua primeira página em apenas 8,7 segundos do modo de espera com eficiência energética.
- Acelere seus trabalhos. Imprima e digitalize ambos os lados da página ao mesmo tempo.
- Este MFP lidera sua classe em baixo consumo de energia, graças ao seu design inovador e à tecnologia de toner.
- Agora 24% menor, este MFP cabe em lugares apertados para aumentar o desempenho em qualquer ambiente de trabalho.

Segurança e gestão de frotas incomparáveis

- Os recursos incorporados detectam ameaças de segurança e recuperam seu MFP, protegendo-o da inicialização ao desligamento.
- Proteja dados confidenciais no MFP e em trânsito usando recursos de segurança incorporados e criptografia de 256 bits.
- Proteja dados comerciais confidenciais com soluções de segurança HP JetAdvantage integradas e opcionais.
- Centralize o controle do seu ambiente de impressão com o HP Web Jetadmin e ajude a construir eficiência empresarial.

Mais. Páginas, desempenho e proteção.

- Produza textos nítidos, pretos intensos e gráficos nítidos com toner preto de precisão.
- Obtenha mais. O toner original HP com JetIntelligence produz mais páginas por cartucho do que seus antecessores.
- Ajude a garantir a qualidade original da HP pela qual você pagou com tecnologia antifraude e autenticação de cartuchos.
- Imprima imediatamente com um cartucho de toner pré-instalado. Substitua-o por um cartucho opcional de alto rendimento.

Mantenha-se conectado com opções seguras de impressão móvel

- Habilite a impressão direta sem fio criptografada de 128 bits a partir de dispositivos móveis, sem acessar a rede.
- Imprima com apenas um toque do seu dispositivo móvel habilitado para NFC nesta impressora, sem precisar de rede.
- Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets, geralmente sem necessidade de configuração ou aplicativos.
- Acesse, imprima e compartilhe recursos facilmente com Ethernet e rede sem fio opcional.

Com base em testes internos da HP com a primeira página a partir do modo de espera e a velocidade de impressão e cópia duplex dos três principais concorrentes, concluídos em agosto de 2015. Os resultados reais podem variar. Para mais detalhes, consulte hp.com/go/tjclaims. Mais páginas em comparação com cartuchos anteriores, com base na comparação de rendimento de páginas do HP 55X High Yield Black. Cartuchos de toner LaserJet originais com cartuchos de toner LaserJet originais pretos de alto rendimento HP 87X. Para mais informações, acesse hp.com/go/learnaboutsupplies. Com base em testes da HP usando o método de Consumo Típico de Eletricidade (TEC) do programa ENERGY STAR® ou conforme relatado em energystar.gov em comparação com os três principais concorrentes em agosto de 2015. Os resultados reais podem variar. Para mais detalhes, consulte hp.com/go/tjclaims. A impressão direta sem fio é padrão apenas na HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527z. Requer a compra do acessório opcional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct para a HP LaserJet Enterprise MFP M527dn/f/c. O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora ou MFP com capacidade Wireless Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso na MFP ou impressora. Para obter mais detalhes, consulte hp.com/go/businessmobileprinting. A rede sem fio requer a compra do servidor de impressão HP Jetdirect 2900nw. O desempenho da rede sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ser limitado durante conexões VPN ativas. O recurso de impressão por toque é padrão apenas na multifuncional HP LaserJet Enterprise Flow M527z. Requer a compra do acessório opcional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct para a multifuncional HP LaserJet Enterprise M527dn/f/c. O dispositivo móvel deve ser compatível com impressão por Near Field Communication (NFC). Para mais informações, acesse hp.com/go/businessmobileprinting. As operações sem fio são compatíveis apenas com a frequência de 2,4 GHz. Aplicativo ou software e registro de conta HP ePrint também podem ser necessários. Alguns recursos exigem a compra de um acessório opcional. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting. Aquisição de bandejas de papel opcionais necessárias para atingir a capacidade máxima de entrada. Comparado com o HP LaserJet Enterprise MFP M525. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para verificação de integridade, incluindo o BIOS, com recursos de autorrecuperação. Alguns recursos exigem compra adicional. Uma atualização do service pack FutureSmart pode ser necessária para ativar os recursos de segurança. Saiba mais em hp.com/go/printerthatprotects. Algumas soluções exigem download ou compra adicional. Saiba mais em hp.com/go/printingsolutions. O plug-in universal para dispositivos é oferecido com o HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e versões superiores. O HP Web Jetadmin é gratuito e está disponível para download em hp.com/go/webjetadmin. Cartuchos de toner LaserJet originais pretos de alto rendimento HP 87X não incluídos; adquira-os separadamente.

Apresentação do produto

- 1. Alimentador automático de documentos (ADF) para 100 folhas com digitalização frente e verso de passagem única e HP EveryPage
 - 2. Hardware Integration Pocket (HIP) para conectar acessórios e dispositivos de terceiros
 - 3. Wireless Direct integrado e NFC touch-to-print ⁴
 - 4. Porta USB de fácil acesso para salvar e imprimir arquivos diretamente
 - 5. Bandeja de saída para 250 folhas
 - 6. Tampa superior (acesso aos cartuchos de toner originais HP com JetIntelligence)
 - 7. Bandeja multiuso para 100 folhas
 - 8. Bandeja 2 para 550 folhas
 - 9. Painel de controle intuitivo com tela sensível ao toque de 8 polegadas (20,3 cm)
 - 10. Teclado removível para entrada de dados fácil e precisa
 - 11. Grampeador de conveniência
 - 12. Botão liga/desliga frontal conveniente
 - 13. Duplexador automático integrado
- Processador de 14.800 MHz, 1,5 GB de RAM
- 15. Disco rígido seguro de alto desempenho HP
 - 16. Slot para trava de segurança tipo cabo opcional
 - 17. Porta de fax
 - 18. Servidor de impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet
 - 19. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade
 - 20. Porta USB 2.0 de alta velocidade (para conectar dispositivos de terceiros)
 - 21. Porta traseira (acesso ao caminho de impressão)



Série em resumo



Modelo	HP LaserJet Enterprise MFP M527dn	HP LaserJet Enterprise MFP M527f	HP LaserJet Enterprise Fluxo MFP M527c	HP LaserJet Enterprise Fluxo MFP M527z
Número do produto	F2A76AF2A77AF2A81AF2A78A			
Fax	Opcional	✓	✓	✓
Disco rígido seguro de alto desempenho HP	Opcional	✓	✓	✓
ADF de 100 páginas com digitalização frente e verso de passagem única	✓	✓	✓ (Mais HP EveryPage)	✓ (Mais HP EveryPage)
Recursos avançados de fluxo de trabalho, incluindo teclado removível	Não disponível	Não disponível	✓	✓
Wireless Direct e NFC touch para imprimir ⁴	Opcional	Opcional	Opcional	✓
Certificação ENERGY STAR® e Blue Angel	✓	✓	✓	✓

¹Soluções implantadas por meio do Hardware Integration Pocket podem exigir compra adicional. Um administrador deve habilitar a porta USB de fácil acesso antes do uso. A impressão Wireless Direct é padrão apenas na HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527z. Requer a compra do acessório opcional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct para a HP LaserJet Enterprise MFP M527dn/f/c. O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora ou MFP com capacidade Wireless Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso na MFP ou impressora. Para obter mais detalhes, consulte hp.com/go/businessmobileprinting. O recurso de impressão por toque é padrão apenas na multifuncional HP LaserJet Enterprise Flow M527z. Requer a compra do acessório opcional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct para a multifuncional HP LaserJet Enterprise M527dn/f/c. O dispositivo móvel deve ser compatível com impressão por Near Field Communication (NFC). Para mais informações, acesse hp.com/go/businessmobileprinting. A memória máxima pode ser expandida para 2 GB (memória do sistema) substituindo o módulo de memória padrão. O kit de memória DIMM de 2 GB (B3GB4-67909) pode ser adquirido separadamente. Acesse hp.com/buy/parts para ver as opções de compra.

Serviços HP

O tempo de inatividade pode ter consequências graves, por isso a HP oferece suporte além da garantia padrão. Você se beneficia de riscos reduzidos, tempo de atividade maximizado, entrega de serviço previsível e sem custos de reparo não orçados. Os Serviços HP Care Pack oferecem um conjunto abrangente de serviços de proteção projetados para manter o hardware e o software HP em funcionamento, para que os funcionários possam se manter produtivos.

Próximo dia útil com retenção de mídia defeituosa:

Os clientes podem manter seu disco rígido e controlar dados confidenciais.

Mesmo dia – 4 horas 9x5 e 13x5: Envia um técnico da HP ao local do cliente no mesmo dia útil para reparo, em até 4 horas, caso o problema não possa ser resolvido por meio de suporte remoto. Diversos períodos de suporte estão disponíveis para diferentes necessidades.

Para disponibilidade do carepack, visite: hp.com/go/cpc



Principais recursos

Trabalhe rapidamente com a primeira página saindo do modo de espera mais rápida, no MFP mais eficiente em termos de energia da sua classe...Imprima, digitalize e envie faxes frente e verso diretamente da tela sensível ao toque. Recarregue o papel com menos frequência graças à capacidade máxima de 2.300 folhas. ⁸

Confie na segurança do seu MFP, desde a inicialização até o desligamento. Obtenha proteção robusta para dispositivos, dados e documentos com recursos de segurança incorporados e opcionais, além de gerenciar centralmente todo o seu parque de equipamentos. ¹⁰

Extraia o melhor da sua MFP. Imprima mais páginas de alta qualidade do que nunca com cartuchos de toner originais HP projetados com JetIntelligence. Conte com a autêntica qualidade HP pela qual você pagou — algo que a concorrência não consegue igualar.

Habilite a impressão sem fio segura no escritório, com ou sem acesso à rede — e manter os usuários Conectado via Ethernet e rede sem fio opcional. Imprima com apenas um toque a partir de dispositivos móveis. ⁵

Acessórios

F2A72A - Bandeja de papel para 500 folhas HP LaserJet

F2A73A - Gabinete para impressora HP LaserJet

E5K48A - HP 1 GB DDR3x32 144 pinos 800 MHz SODIMM

B5L29A - Unidade de disco HP Secure High Performance¹¹

B5L53A - Acessório de Fax Analógico HP LaserJet MFP 600¹¹

F2A87A - Portas USB internas HP para M506/M527 J8O31A -

Servidor de impressão HP JetDirect 2900nw J8O30A Acessório

NFC/Wireless HP JetDirect 3000w¹²

F5S62A - Acessório de módulo de plataforma confiável HP

CZ208A - Leitor de cartão comum HP

B5L31A - Chicote de interface externa HP

A7W12A - Kit de sobreposição de teclado HP LaserJet para chinês simplificado e chinês tradicional¹³

A7W14A - Kit de sobreposição de teclado HP LaserJet Sueco¹³

Suprimentos

CF287A - Cartucho de toner HP 87A LaserJet, preto

CF287X - Cartucho de toner HP 87X LaserJet, preto

Q7732A - Recarga de cartucho de grampos HP

B5L52A - Kit de substituição de rolo do ADF HP 200

Serviços

Impressora multifuncional HP LaserJet Enterprise Flow M527série

U8TT5E - HP 3 anos no próximo dia útil + DSENHORSuporte de hardware multifuncional LaserJet M527 U8TT6E - HP 4 anos no próximo dia útil + DSENHORSuporte de hardware multifuncional LaserJet M527 U8TT7E - HP 5 anos no próximo dia útil + DSENHORSuporte de hardware multifuncional LaserJet M527 U8TT8E - HP 3 anos, 4 horas, 9X5 + DSENHORSuporte de hardware para impressora multifuncional LaserJet M527 U2010E - Instalação de rede HP para impressora multifuncional LaserJet de médio porte

¹Com base em testes internos da HP com a primeira página a partir do modo de espera e a velocidade de impressão e cópia duplex dos três principais concorrentes, concluídos em agosto de 2015. Sujeito às configurações do dispositivo. Os resultados reais podem variar. Para mais detalhes, consulte hp.com/go/Ljclaims. Mais páginas em comparação com os cartuchos anteriores, com base na comparação de rendimento de páginas entre os cartuchos de toner LaserJet originais pretos de alto rendimento HP 55X e os cartuchos de toner LaserJet originais pretos de alto rendimento HP 87X. Para mais informações, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.

²Com base em testes da HP usando o método de Consumo Típico de Eletricidade (TEC) do programa ENERGY STAR® ou conforme relatado em energystar.gov em comparação com os três principais concorrentes em agosto de 2015. Os resultados reais podem variar. Para mais detalhes, consulte hp.com/go/Ljclaims. A impressão Wireless Direct é padrão apenas na HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527z. Requer a compra do acessório opcional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct para a HP LaserJet Enterprise MFP M527dn/f/c. O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora ou MFP com capacidade Wireless Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso na MFP ou impressora. Para obter detalhes, consulte hp.com/go/businessmobileprinting.

A rede sem fio requer a compra do servidor de impressão HP Jetdirect 2900nw. O desempenho da rede sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ser limitado durante conexões VPN ativas. Aquisição de bandejas de papel opcionais necessárias para atingir a capacidade máxima de entrada. ¹¹Alguns recursos exigem compra adicional. Saiba mais em hp.com/go/printsecurity. ¹²Somente pacote M527dn. ¹³Somente pacote M527z. ¹⁴Somente pacotes M527c e M527z

Impressora multifuncional HP LaserJet Enterprise série M527

Especificações técnicas	Impressora multifuncional HP Laserjet Enterprise M527dn (F2A76A)		Impressora multifuncional HP Laserjet Enterprise M527f (F2A77A)	Impressora multifuncional HP Laserjet Enterprise Flow M527c (F2A81A)	Impressora multifuncional HP Laserjet Enterprise Flow M527t (F2A78A)
Funções AIO	Imprimir, copiar, digitalizar;Multitarefa AIO suportada:Sim			Imprimir, copiar, digitalizar, enviar fax;Multitarefa AIO suportada:Sim	
Velocidade de impressão	Carta:Até 45 ppm preto; 15;Primeira página em preto:Tão rápido quanto 5,7 segundos; Tão rápido quanto 11,2 segundos (100 V); 17			Carta:Até 45 ppm preto; 15;Primeira página em preto:Tão rápido quanto 5,9 segundos; Tão rápido quanto 11,3 segundos (100 V); 17	
Resolução de impressão	Preto (melhor):Até 1200 x 1200 dpi				
Tecnologia de impressão	Laser;Tecnologias de resolução de impressão:300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200				
Idiomas de impressão padrão	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponível somente na Web), emulação HP PostScript nível 3, impressão nativa em PDF (v 1.7)				
Recursos do software Printer Smart	Visualização de impressão, Impressão duplex, impressão de várias páginas por folha (2, 4, 6, 9, 16), agrupamento, marcas d'água, armazenamento de trabalhos de impressão, USB de fácil acesso				
Gerenciamento de impressoras	Kit de recursos do administrador de impressora UPD (Utilitário de configuração de driver, Utilitário de implantação de driver, Administrador de impressão gerenciada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; Gerenciador de segurança HP JetAdvantage				
Tipo de digitalização / Tecnologia	Tipo:Mesa plana, ADF (frente e verso, passagem única);Tecnologia:CTIS (Sensor de Imagem de Contato)				
Resolução de digitalização	Hardware:Até 600 x 600 dpi;Óptico:Até 600 dpi				
Formato de arquivo de digitalização	M527c e M527f:Envio digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF pesquisável (OCR), PDF/A pesquisável (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Digitalizar para USB de fácil acesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTO (OCR), TEXTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF pesquisável (OCR), PDF/A pesquisável (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Imprimir de USB de fácil acesso: PDF, PS, arquivos prontos para impressão (.prn, .pcl, .cht)				
Matriz de entrada de digitalização	Aplicações do painel frontal: Copiar, E-mail, Salvar na pasta de rede, Salvar em USB, Salvar na memória do dispositivo, Aplicações da plataforma de extensibilidade aberta (OXF)				
Tamanho de digitalização	ADF:8,5 x 14 pol. Máximo; 4 x 6 pol. Mínimo;Plataforma:8,5 x 14 pol.				
Velocidade de digitalização	Até 45 ppmv/45 ipm (p&b), até 40 ppmv/40 ipm (colorido)19;Duplex:Até 45 ipm (p&b), até 40 ipm (colorido)		Até 48 ppmv/68 ipm (p&b), até 48 ppmv/60 ipm (colorido)19;Duplex:Até 68 ipm (p&b), até 60 ipm (colorido)		
Recursos avançados do scanner	Otimizar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de trabalho; Configuração de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática de cor; Apagamento de bordas; Notificação de trabalho; Supressão de páginas em branco; Configurações rápidas HP		Otimizar texto/imagem; Ajustes de imagem; Criação de trabalho; Configuração de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 a 600 dpi; Detecção automática de cor; Apagamento de bordas; Notificação de trabalho; Supressão de páginas em branco; HP Quick Scan; HP EveryPage; Automático orientação; Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) incorporado; Corte automático na página; Tom automático		
Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza	24 bits / 256				
Recursos padrão de envio digital	Digitalizar para e-mail; Salvar em pasta de rede; Salvar em unidade USB; Enviar para Sharepoint (somente M527c e M527t); Enviar para FTP (somente M527c e M527t); Enviar para fax LAN (somente M527f, M527c e M527t); Enviar para fax da Internet (M527f, M527c e M527t somente); OCR (somente M527c e M527t); Catálogo de endereços local; SMTP sobre SSL; Remoção de páginas em branco; Apagamento de bordas; Detecção automática de cores; Corte automático para conteúdo; PDF compacto; Escala de tons automática (somente M527c e M527t); Orientação automática (M527c somente &M527t); Detecção de seleção múltipla (somente M527c e M527t); Endirecionamento automático (somente M527c e M527t); Corte automático na página (somente M527c e M527t);				
Velocidade de cópia	Preto (letra):Até 45 cpm; 18				
Resolução de cópia	Preto (texto e gráficos):Até 600 x 600 dpi (impressora plana), 600 x 450 dpi (ADF);Cor (texto e gráficos):Até 600 x 600 dpi (impressora plana), 300 x 600 dpi (ADF)				
Configuração da copiadora	Cópia frente e verso; escalabilidade; ajustes de imagem (escuridão, contraste, limpeza de fundo, nitidez); N-up; ordenação N ou Z; orientação de conteúdo; agrupamento; livreto; criação de trabalho; armazenamento de trabalho de porta a porta; cópia de ID; cópia de livro; cópia de A para B (diferentes tamanhos de mídia)				
Velocidade do fax	Até:33,6 kbps;Carta:3 segundos por página14				
Resolução de Fax	Preto (melhor):Até 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi somente para faxes recebidos);Preto (padrão):203 x 98 dpi				
Recursos do software Fax Smart	Faxes armazenadas; Arquivamento de fax; Encaminhamento de fax; Ajustar para caber; Catálogo de endereços de fax; Fax LAN/Internet; Confirmação de número de fax; Programação de fax para feriados				
Recursos de fax	Memória de fax:Até 500 páginas;Redução automática de fax suportada:Sim;Rediscagem automática:Sim;Envio atrasado de fax:Não;Encaminhamento de fax suportado:Sim;Fax Telefone Modo suportado:Não;Barreira de Lixo Suportada:Sim;Interface de PC suportada:Sim;Aparelho telefônico suportado:Não				
Conectividade padrão	2 hosts USB 2.0 de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/000T; 1 fax (somente M527f, M527c e M527t), Wireless Direct 802.11 b/g/n (somente M527t), NFC (somente M527t).				
Capacidades de rede	IPv4/IPv6: compatível com Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, porta 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, Modo IP Direto, Impressão WS				
Pronto para rede	Padrão (Gigabit Ethernet integrado)				
Capacidade sem fio	Opcional, habilitado com a compra de acessórios de hardware.		Não		Sim,IntegradoNFC/HP Wireless Direct
Capacidade de impressão móvel	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificado Mopria™; Impressão direta sem fio (somente M527t); NFC touch-to-print:(Somente M527t)				
Memória	Padrão:1,25 GB (impressora), 500 MB (scanner);Máximo:2,0 GB (impressora), 500 MB (scanner)				
Velocidade do processador	1,2 GHz		1,2 GHz /Disco rígido:Disco rígido seguro de alto desempenho HP padrão, integrado, mínimo de 320 GB; criptografia de hardware AES 128 ou superior; recursos de exclusão segura (exclusão segura de arquivos - arquivos de trabalho temporários, exclusão segura - dados de trabalho, exclusão segura de ATA - disco); Governo dos EUA: disco rígido padrão validado por FIPS 140-2, mínimo de 500 GB		
Ciclo de trabalho	Mensal, carta:Até 150.000 páginas9;Volume de páginas mensal recomendado:2000 a 7500				
Manuseio de papel	Capacidades de entrada:1 bandeja de entrada para 550 folhas; 1 bandeja multiuso para 100 folhas; 3 bandejas de entrada adicionais opcionais para 550 folhas; Até 650 folhas padrão; Até 10 envelopes com etiquetas tamanho legal;Capacidades de saída:Compartimento de saída para 250 folhas; Até 250 folhas de etiquetas padrão legais;Opções duplex:Automático (padrão);Capacidade do alimentador automático de documentos:Padrão, 100 folhas;Alimentador de envelopes:Não;Bandejas de papel padrão:2;Tipos de mídia suportados:apel (comum, colorido, timbrado, comum, pré-impresso, perfurado, asper); envelopes; etiquetas; cartolina; transparências; definido pelo usuário;Peso da mídia suportado:Bandeja 1: 16 a 53 lb; Bandeja 2+: 16 a 32 lb;Tamanhos de mídia suportados:Bandeja 1: Carta, ofício, executivo, 4 x 6, 5 x 8, 8,5 x 13, envelopes (nº 10, Monarch); Bandeja 2: carta, ofício, executivo, 8,5 x 13; Bandejas opcionais 3+: carta, ofício, executivo, 8,5 x 13 pol; Duplexador automático opcional; carta;Tamanhos de mídia personalizados:Bandeja 1: 3 x 5 a 8,5 x 14 pol.; Bandeja de entrada 2 para 550 folhas; 4,1 x 5,8 a 8,5 x 14 pol.; Bandeja de entrada 3+ opcional para 550 folhas; 4,1 x 5,8 a 8,5 x 14 pol.				
Dimensões do produto	L x P x A:18,98 x 19,52 x 19,55 pol.;Máximo:19,96 x 24,83 x 19,55 pol.				
Peso do produto	48,2 lb1		48,5 lb1	48,6 lb1	49,1 lb1
O que está na caixa	Impressora HP Laserjet M527; Toner HP Laserjet original preto 87A (~ 9.000 páginas); CDs contendo software e documentação eletrônica; Guia do usuário; Folhetos de suporte; Cartões de garantia; Erratas necessárias				
Recursos de garantia	Garantia de um ano, no próximo dia útil, no local. As opções de garantia e suporte variam de acordo com o produto, o país e os requisitos legais locais.				
Conformidade com a Eficiência Energética	Certificado ENERGY STAR®; Blue Angel; CEPE; EPEAT®				
Painel de controle	LCD colorido de 8,0 pol. (20,3 cm) com tela sensível ao toque; tela giratória (ângulo ajustável); botão Home iluminado (para acesso rápido retornar ao menu inicial)		LCD colorido de 8,0 pol. (20,3 cm) com tela sensível ao toque; tela giratória (ângulo ajustável); botão Home iluminado (para acesso rápido retornar ao menu inicial); Teclado integrado		
Descrição da exibição	Tela sensível ao toque de 8,0" (20,3 cm), LCD SVGA (gráficos coloridos), tela sensível ao toque com gestos suaves				
Software incluído	Para sistema operacional Windows; Instalador/Desinstalador de software HP, Driver de impressora HP LaserJet 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Assistência para registro de produto, Assistência para serviços da Web HP (HP Connected), Manuais do usuário on-line; Para Mac OS: Tela de boas-vindas (direciona os usuários para o HP.com ou para o site do aplicativo do sistema operacional para o software LaserJet)				
Fontes e tipos de letra	105 fontes TrueType internas escaláveis em HP PCL, 92 fontes escaláveis internas em emulação HP PostScript Nivel 3 (símbolo do Euro integrado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono World Type); 2 fontes internas do Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluções de fontes adicionais disponíveis por meio de cartões de memória flash de terceiros; fontes HP Laserjet e emulação IPDS disponíveis em Http://www.hp.com/go/laserjetfonts				
Sistemas operacionais compatíveis	Acesse hp.com/search para encontrar a impressora HP Laserjet Enterprise MFP M527 para todos os sistemas operacionais				
Sistemas operacionais de rede compatíveis	Acesse hp.com/search para encontrar a impressora HP Laserjet Enterprise MFP M527 para todos os sistemas operacionais				
Requisitos mínimos do sistema	PC:Windows XP SP3 todas as edições de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas as edições de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas as edições de 32 e 64 bits; Windows 8/8.1 todas as edições de 32 e 64 bits (excluindo o sistema operacional RT para tablets); Windows 10, todas as edições de 32 e 64 bits (exceto RT OS para tablets); unidade de CD-ROM ou DVD, ou conexão com a Internet; conexão USB ou de rede dedicada ou conexão sem fio; 200 MB de espaço disponível no disco rígido; hardware compatível com o sistema operacional (para requisitos de hardware do sistema operacional, consulte http://www.microsoft.com);MAC:Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; HD de 1 GB; Hardware compatível com o sistema operacional (para hardware do sistema operacional requisitos veja http://www.apple.com)				
Poder	Tipo de fonte de alimentação:Fonte de alimentação interna (embutida);Requisitos de energia:Tensão de entrada: 100 a 127 VCA, 50/60 Hz, 7,5 A (+/- 10%); Tensão de entrada: 220 a 240 VCA, 50/60 Hz, 4,0 A (+/- 10%) (Não é voltagem dupla, o requisito de voltagem de entrada e o cabo de alimentação fornecido variam de acordo com o número da peça e o identificador do código de opção);Consumo de energia:571 watts (impressão), 27,8 watts (pronto), 3,2 watts (suspensão), 0,71 watts (desligamento automático;configuração automática), conexão LAN: 0,06 watts (Desligamento automático), 0,08 watts (Desligado)				
Acústica	Emissões de potência acústica:6,8 B(A);Emissões de Pressão Acústica:54 dB(A)7				
Ambiente operacional	Faixa de temperatura operacional:59 a 90,5°F;Temperatura operacional recomendada:63,5 a 77°F;Faixa de temperatura de armazenamento: -4 a 140°F;Faixa de umidade não operacional:10 a 90% UR;Faixa de umidade operacional:10 para 80% UR;Faixa de umidade operacional recomendada:30 a 70% UR				
Gestão de Segurança	Segurança de gerenciamento: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall com certificado, autenticação de chave pré-compartilhada e autenticação Kerberos; suporte para WJA-10 Configuração de IPsec usando o plug-in IPsec				

1Inclui cartucho de toner tamanho A..Dispositivos com AirPrint™ e iOS 4.2 ou posterior requerem uma conexão de rede sem fio 802.11 com a impressora. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas registradas da Apple® Inc. As operações sem fio são compatíveis apenas com a frequência de 2,4 GHz. Aplicativo ou software e o registro de uma conta HP ePrint também podem ser necessários. Alguns recursos exigem a compra de um acessório opcional. Saiba mais em hp.com/go/mobileprinting

2Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de operação. Isso danificará a impressora e anulará a garantia do produto. Os valores de consumo de energia normalmente são baseados na medição de um dispositivo de 115 V.Com base no método BA TEC, com as seguintes possíveis exceções: configuração de atraso de suspensão de 1 minuto ou menos, Wi-Fi desabilitado.Valor de rendimento declarado de acordo com a norma ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores. Para mais detalhes, consulte hp.com/go/learnaboutsupplies.3O HP SureSupply avisa quando o cartucho de impressão está acabando e ajuda você a comprar online ou localmente através da HP ou de um revendedor participante. Disponível somente com suprimentos originais HP; acesso à internet necessária. Para saber mais, visite hp.com/go/SureSupply.Os valores acústicos estão sujeitos a alterações. Para obter informações atualizadas, consulte hp.com/support.4A memória máxima é com 1 GB DIMM instalado. O máximo que o firmware pode usar é 2 GB, portanto, 250 MB não são utilizados nessa configuração.5O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas impressas por mês. Este valor permite comparar a robustez do produto com outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet e permite a implantação adequada de impressoras e multifuncionais para atender às demandas de indivíduos ou grupos conectados.6A HP recomenda que o número de páginas digitalizadas por mês esteja dentro do intervalo indicado para desempenho ideal do dispositivo.7Nem todos os "Sistemas Operacionais Compatíveis" são suportados pelo software de caixa de entrada. O software de solução completa está disponível somente para Windows 7 e versões mais recentes; Os sistemas operacionais Windows legados (XP, Vista e servidores equivalentes) recebem apenas drivers de impressão e digitalização; O sistema operacional Windows RT para tablets (32 e 64 bits) usa um driver de impressão HP simplificado integrado ao sistema operacional RT; Os scripts de modelo UNIX estão disponíveis em HP.com (scripts de modelo são drivers de impressora para sistemas operacionais UNIX); Os sistemas Linux usam o software HPLIP integrado ao sistema operacional.8Medido usando a norma ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo de software, do driver e da complexidade dos documentos.

Saiba mais emhp.com

© Direitos autorais 2015 -2016HP Development Company, LP. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As seguintes garantias para produtos e serviços HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui contido deve ser interpretado como garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais ou omissões aqui contidos. ENERGY STAR e o logotipo ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

