



Ficha técnica

MATRIX-S8

Principais características

- › Carregamento rápido simultâneo de 8 canais
- › Carregue baterias V-mount de 14,4 V e 28,8 V
- › 100W/6A para baterias SWIT 14,4V e ≥160Wh
- › 100W/3A para baterias SWIT 28,8V e ≥160Wh
- › 50W/3A para outras baterias
- › 2× visor de informações LCD colorido de 3,5 polegadas
- › Exibição dos tempos de ciclo da bateria
- › Grandes indicadores de carga LED
- › Montagem em parede ou instalação em rack de 19 polegadas



Descrição da Bateria MATRIX-S8

Carregador de parede ultra rápido 8x100W

MATRIX-S8 é um carregador de parede V-mount simultâneo de 8 canais com velocidade de carregamento ultrarrápido de 100W em cada canal, economizando até 60% do tempo de carregamento em comparação com carregadores normais, suportando baterias de 14,4 V e 28,8 V, para instalação em estações de TV e casas de aluguel.

Placa de montagem de parede flexível

O MATRIX-S8 vem com uma placa de montagem na parte traseira, para ser parafusada na parede ou montada em um suporte de rack padrão de 19 polegadas. Você pode até instalar a placa de montagem em um rack de armazenamento ou carrinho DIT.

LCD colorido de 3,5 polegadas e indicadores

O MATRIX-S8 oferece 2 LCDs coloridos de 3,5 polegadas para exibir o progresso do carregamento, a corrente de carregamento, a voltagem e os tempos de ciclo da bateria para cada canal. Você também pode verificar o status do carregamento por meio de grandes indicadores de carregamento à distância.

Especificações

Potencia:	Máx. 900 W
Entrada:	CA 100 V-240 V 50/60 Hz
Saída	DC 16,8 V, 6 A 100 W x 8 (baterias SWIT 14,4 V e ≥ 160 Wh) DC 33,6 V, 3 A 100 W x 8 (baterias SWIT 28,8 V e ≥ 160 Wh) DC 16,8 V, 3 A 50 W x 8 (Outras baterias)
Bateria aplicável:	Bateria V-mount
Dimensões:	630×436×89 mm
Peso líquido:	Líquido 10,6 kg