



PM Series RF Power Meter, VHF Band IPM-318-UHF

Medidor de Potencia.

Os medidores de potência da série AAT PM-VHFI fornecem medições de potência precisas de sistemas de transmissão de TV analógica e/ou digital, permitindo ao usuário definir parâmetros de limite e monitorar remotamente.

- Canais de TV 2 a 6 (54 a 88 MHz), Digital e/ou Analógico.
- Monitoramento via Ethernet, SNMP, Amostras Remotas.
- Porta HDMI disponível para exibição remota. (Exibição para montagem em rack vendida separadamente).
- Tela LCD
- Faixa de potência definida pelo usuário, limites de alarme, tipo de modulação e seleção de canal



Technical Specifications

Frequência	54-88 MHz
Monitoramento	Potência direta, potência reflexiva, ROE, temperatura, status de alarme e histórico.
Conexão	Ethernet, conector DB9 e HDMI
Classificação de potência	40 kW
Tipo de flange EIA	3-1/8" EIA
Diretividade	> 35 dB
Acoplamento	> 40 dB
Poder	5 VDC, POE ou fonte de alimentação.

DIMENSÕES	MEDIDAS
Largura	16" (40,6 cm)
Profundidade	16" (40,6 cm)
Altura	16" (40,6 cm)
Peso (aprox.)	20 lb (9,1 Kg)

Nomeclatura Comum do Mercosul (NCM): 903.033.19

Fabricante: American Amplifier

Modelo: PM Series RF Power Meter, VHF Band (IPM-318-UHF)