

amaran

Ficha técnica

Ace 25x

Principais características

- Luz compacta bicolor de saída de 25 W para câmera
- Saída de energia de até 32 W com o Modo Boost
- Temperatura de cor ajustável de branco quente a branco frio (2.700 K a 6.500 K CCT)
- Suporte de liberação rápida Amaran Ace Lock: configure e desmonte em um segundo
- Melhor saída de luz da categoria: até 6.320 lux a 0,5 m (5.600 K) para iluminar qualquer espaço
- Combine sua luz com estilo com 5 cores disponíveis:Carvão, Branco, Prata, Rosa, Verde
- Bateria de longa duração (até 4 horas e 40 min.1) para sustentar longas sessões de criação de conteúdo
- Pressione e segure e clique duas vezes Atalhos personalizados
- Suporte de acessório magnético frontal: conecte o Difusor de cúpula incluído para uma iluminação mais suave e difusa
- Conecte facilmente a luz a qualquer superfície magnética por meio do pad de silicone magnético traseiro integrado
- Modo de saída de energia reversa: carregue outros dispositivos quando a luz não estiver em uso via USB-C (máx. 5 V/2 A)
- Carregamento rápido USB-C PD de 45 W (0-90% em 40 min.)
- Montagem rápida na câmera com amaran incluído
- Adaptador Ace Lock para sapata fria ou em suporte de luz por meio de montagem de parafuso superior de 1/4-20 pol.
- Controle de brilho contínuo de 0-100%
- Ilumine sem esforço com o controle do aplicativo amaran sem fio
- Modo de ventoinha inteligente ou silenciosa ajustável
- Baixo ruído da ventoinha: máx. ≥28 dBA na saída máx.
- Tela de menu simplificada e colorida para fácil operação
- Design óptico com lentes para luz suave e uniforme
- 9 efeitos de iluminação: Paparazzi, fogos de artifício, relâmpagos, lâmpada com defeito, TV, pulsação, estroboscópio, explosão e fogo
- Luz com precisão de cor: CRI: 95+, TLCI: 95+, TM-30
- RG: 102, SSI (tungstênio): 83, SSI (D56): 73

Descrição do Produto

O amaran Ace 25x é uma luz LED bicolor na câmera com até 32 W de potência de saída2 projetada para criadores em movimento. Com a montagem de liberação rápida amaran Ace Lock e o dobro do brilho, duração da bateria e velocidade de carregamento de outras luzes de bolso comparáveis, o amaran Ace 25x é uma luz brilhantemente brilhante, mas compacta, pronta para fazer seu conteúdo brilhar.

Configuração de um segundo com o amaran Ace Lock. Criar conteúdo com o amaran Ace Lock é mais eficiente e seguro, permitindo ajustes rápidos de montagem e estabilidade durante as filmagens. Seja usado na câmera ou com um tripé3, basta encaixar sua luz com o amaran Ace Lock e você está pronto para começar a filmar em um segundo - economizando um valioso tempo de configuração e garantindo que você nunca perca a foto perfeita.

O melhor brilho da categoria. Com até 32 W de saída de luz potente no Modo Boost, o design óptico avançado do amaran Ace pode produzir 6.320 lux de luz suave e natural a 0,5m (5.600 K), fornecendo um nível extra de brilho para iluminar facilmente qualquer ambiente.

Bateria de longa duração para filmagens ininterruptas. Com um tempo de execução de até 4 horas e 40 minutos no Modo Silencioso e 70 minutos no Modo Padrão, crie com confiança sabendo que seu conteúdo será bem iluminado durante toda a filmagem. E com um rápido tempo de recarga de 40 minutos de 0 a 90%, você gastará menos tempo esperando e mais tempo criando. Para situações de energia de emergência, o amaran Ace 25x também pode atuar como uma fonte de carregamento reverso para manter outros dispositivos funcionando.



Iluminação facilitada com controles personalizados e simplificados. Com atalhos personalizados, simplifique seu processo criativo relembrando suas configurações usadas com frequência com um clique duplo ou pressionamento longo. Controle o amaran Ace 25x por meio de sua tela colorida de fácil utilização ou sem fio com os controles intuitivos do aplicativo amaran para criadores de conteúdo.

Especificações

CCT: 2.700K . 6.500K
CRI: 95+
TLCI: 95+
CQS: 94
SSI (Tungstênio): 83
SSI (D56) 73
TM-30 RG (Média): 102
Saída de energia máxima: 32W
Entrada de energia máxima USB-C
Desligado 36W
Ligado 41W
Lúmens 3.414 lm
Ângulo do feixe 50o

Bateria
Tempo de execução
Modo padrão (25W) Aprox. 70 minutos
Modo Boost (32W) Aprox. 50 minutos
Modo silencioso (6,5W) Aprox. 4 horas e 40 minutos

Tempo de carga
0% - 100% de carga Aprox. 90 minutos
0% - 90% de carga Aprox. 40 Minutos
90% - 100% de Carga Aprox. 50 Mins

Nível Máximo de Ruído
Modo Padrão (25 W) 28 dBA (25 oC / 77 oF)
Modo Boost (32 W) 32 dBA (40 oC / 104 oF)

Especificações da Fonte de Alimentação USB Tipo C PD / QC
Voltagem da Bateria 7,4 V
Capacidade da Bateria 4.500 mAh / 33,3 Wh
Saída Máxima de Potência USB-C 5 V/2 A
Temperatura de Operação -10°C - 40°C / 14°F - 104°F
Temperatura de Armazenamento -20 °C - 80 °C / -4 oF - 176 oF
Métodos de Controle On-board, Amaran App, Sidus Link
Firmware Atualizável Amaran App, Sidus Link
Alcance de Operação Sem Fio .80 m / .262,5 pés (Bluetooth)
Tipo de tela TFT
Método de resfriamento Resfriamento ativo
Comprimento do cabo de carregamento USB-C 50 cm / 1,64 pés